

更新年月日	??? 質 問 ???	回 答
2016/11/16	5番目のランプが点いたら充電完了だと思っ ていいですか？	ほぼ満充電ですが、5番目のランプが点い てからタイマーが作動し、30分～40分 でタイマーが切れるとファンが止まり、 充電完了となります。
2016/11/16	警告音(ブザー)はなぜ鳴るんですか？	100Vの電源プラグが接続されていない場 合、もしくは電圧が80Vより低下して いると鳴ります。
2016/11/16	100Vコンセントに差していて、電圧100V も来ているのに、警告音(ブザー)が鳴 ります。	充電基板の不具合が疑われますので、 点検させていただきます。
2016/11/16	PowerでもChargeでも充電できますか？	PowerでもChargeでも充電はできます が、溶接を行う場合はPower、充電の み行う場合はChargeにして下さい。 Powerの状態では充電すると出力が 出ているので、ショートする原因に なり危険です。保管時に充電する ときは、Chargeで行ってください。
2016/11/16	アースとホルダーは出力端子(+) のどちら側に付けばいいですか？	溶接は+と-どちらに繋いでも使 用できますが、普通溶接の場合は、 -側にアース、+側にホルダーで すが、薄板・肉盛溶接・ステン レスの場合は、逆に+側にア ース、-側にホルダーでござい ます。
2016/11/16	充電しており容量のランプが全 て点灯しているが、溶接でき ないのですが。	出力基板の不具合が疑われます ので、点検させていただきます。
2016/11/18	溶接コードを繋ぐ部分はど んな形？差込とか？	端子タイプで22-8を使っ ています。
2016/11/18	バッテリーは1本だけ交換 してもいいの？	基本は4本一緒に交換して ください。悪いバッテリーに 引っ張られて新品バッテリー もすぐダメになります。例 えば、乾電池と同じで4本 中1本だけ新しくしても、 直列繋ぎなので新しい電池 のパワーは発揮されず、古 い電池の能力と同等にしか 使えないので、基本は4本 一緒に交換してください。
2016/11/18	バッテリーはどの位もち ますか？	使用頻度にもよりますが、 2年位の方が多いです。