

変圧器

驚異のリングボルトマスター

重量とサイズが約

50%減

高品質、省エネタイプトランス



KY-2000 製造終了
KY-3000

↑降
昇↓

RV KY-3000
リングボルトマスター

5月発売予定

| | |
|--|---------------------------------------|
| 100V入力→出力電圧・電流 | 200V入力→出力電圧・電流 |
| 100V15A 100V15A←115V13A 200V7.5A | 100V30A 200V15A←115V26A 200V15A |

| | 型式 | 100V入力時 出力電圧・電流 | 200V入力時 出力電圧・電流 | 定格容量 | 周波数 | 変圧器分類 | 重量 | 寸法:奥×巾×高 | トランス形状 | 定価 |
|------------------|--------------------|--|---|---|---------|-------|------|-------------|--------|----|
| 兼 昇 降 機 | KY-2000 | 100V・10A 115V・17.3A 200V・5A | 100V・20A 115V・30A 200V・10A | 2KVA(20A) 2時間定格=20A 連続定格=15A | 50/60Hz | 単相・単巻 | 9kg | 265×180×160 | 巻鉄芯 | — |
| | KY-3000 | 100V・15A 115V・13A 200V・7.5A | 100V・30A 115V・26A 200V・15A | 3KVA(30A) 2時間定格=30A 連続定格=24A | 50/60Hz | 単相・単巻 | 10kg | 265×180×160 | 巻鉄芯 | — |



KR-2000D
KR-3000

製造終了

降
RV
リングボルトマスター

移動用に
変身

6KVAが
(60A)
なんと15kg

軽い!



KR-6000D

降
RV
リングボルトマスター

| | 型式 | 入力一次電圧・電流 | 出力二次電圧・電流 | 定格容量 | 周波数 | 変圧器分類 | 重量 | 寸法:奥×巾×高 | トランス形状 | 定価 |
|-------------|---------------------|-----------------|---------------------|---|---------|-------|------|-------------|--------|----|
| 降 圧 器 | KR-2000D | 200V | 100V・20A | 2KVA(20A) 2時間定格=20A 連続定格=17A | 50/60Hz | 単相・単巻 | 8kg | 245×175×120 | 巻鉄芯 | — |
| | KR-3000D | 200V | 100V・30A | 3KVA(30A) 2時間定格=30A 連続定格=24A | 50/60Hz | 単相・単巻 | 10kg | 260×185×145 | 巻鉄芯 | — |
| | KR-6000D | 200V・30A | 100V・60A | 6KVA(60A) 連続定格=60A | 50/60Hz | 単相・単巻 | 15kg | 340×220×180 | 巻鉄芯 | — |

◆ <http://www.kishiden.co.jp/> ◆ E-mail: catalog@kishiden.co.jp

※製品の外观・仕様等は改良により変わる場合があります。

創意工夫で明日をひらく

製造元 **KISHIDEN** キシデン工業株式会社